



~~22428-20W fil noir 6 ca~~
~~54704-50W fil noir 11 ca~~
 cosse 6



~~23812-25W fil orange~~
 cosse 6,35



~~23814-25W~~
 cosse 6,35



24118-25W fil saumon cosse 6,35
 Annule et remplace
 23812 & 23814



Ces diodes ont une fonction identique mais ne sont pas interchangeables eu niveau de leur fixation.

MONTAGE
 SUR
 MACHINE
 A
 CLIGNOTANTS

Bloquer la diode à 0,2 mkg. Un blocage supérieur entraîne un risque de destruction électrique (voir information n° 10117 bis).

NOTA : Pour une raison d'approvisionnement il a pu être monté sur des machines aux caractéristiques françaises des diodes 54704 habituellement réservées aux machines pour les U.S.A.

En cas d'échange de cette diode revenir au montage prévu d'origine de la diode 22428.

Ne pas repercer le trou de fixation pour les monter en lieu et place de la 22428.


Cette opération fragilise le support et réduit l'échange thermique boîtier-radiateur entraînant la destruction électrique de la diode par échauffement. Cette modification entraîne la nullité de la garantie.

Fixer ces diodes avec : 1 vis 22155, 1 écrou 1430, et 2 rondelles 1088 (la première en contact avec la diode et la deuxième en contact avec la cosse de masse ou la masse).


NOTA : Pour une raison d'approvisionnement il a pu être monté sur des machines sans clignotants des diodes 25W avec une liaison unifilaire. En cas d'échange de cette diode revenir au montage prévu d'origine de la diode 24271.

Ces pièces ne sont pas vendues en Rechange et la 54704 ne doit l'être que pour les U.S.A.


~~23811-10W fil rose~~
 cosse 4,75



~~23813-10W~~
 cosse 4,75



24271-10W fil saumon cosse 4,75
 Annule et remplace
 23811 & 23813



MONTAGE
 SUR
 MACHINE
 SANS
 CLIGNOTANTS
 EXCLUSIVEMENT

S'ASSURER QUE LES MASSES SOIENT BIEN FRANCHES, EXEMPTES DE TOUTE TRACE DE PEINTURE OU D'OXYDATION.

Ne jamais souder un fil ou une cosse sur une diode, cette opération entraînant un risque de destruction électrique, annule le droit à la garantie.